

屋内壁掛形ハンドセットステーション HSM100A

仕 様 書

1. 概 説

本器は、現場各所に設置され、制御増幅器を遠隔制御して指令放送、信号放送およびハンドセットステーション相互の通話を行うもので、金属製屋内壁掛形となっています。

2. 構 成

2-1. 本 体	屋内壁掛形ハンドセットステーション (HSM100A)	1 台
2-2. 付 属 品	取扱説明書	1 部
	ハンドセット (HS6001MGN1)	1 本

3. 仕 様

3-1. ハンドセット	HS6001MGN1 モールド製黒色 ダイナミックマイクロホン内蔵
3-2. 入出力レベル	0 dBm (0.775V)
3-3. 通話電源電圧	DC48V (T回線より供給)
3-4. 操 作	通話 (フックアップ時) 指令 (押し釦スイッチ) 信号 (押し釦スイッチ *ガード付)
3-5. ヘッドアンプユニット	PKH0018
3-6. 構 造	金属製屋内壁掛形
3-7. 周 囲 温 度	-5°C~+40°C
3-8. 周 囲 湿 度	90%RH以下 (但し、結露のないこと)
3-9. 塗 装 色	マンセル 5Y7/1 半ツヤ
3-10. 質 量	約5kg
3-11. 外 形 寸 法	外観図 MM1110-0146 参照